

Korg Grand Touch RX Collection for the Pa1X

The Korg Grand Touch RX Collection is a set of Sounds and Performances for the Pa1X, featuring a new utterly realistic piano sample, including mechanical noises and pedal resonance. It can be loaded into any Pa1X running **OS version 3.0**.

This set (named “GrandTouchRX.SET”) comes already installed in the hard disk of all new Pa1X Pro or Elite, or can be freely downloaded from our web site (www.korgpa.com). Note that you can only load it if there is a hard disk installed in your Pa1X.

Note: Before loading the new set, save your older data, because all existing data will be overwritten.

Copying the new set to the internal hard disk of the Pa1X

Unless the “GrandTouchRX.SET” folder was already located in the internal hard disk when you purchase your Pa1X, you must first download it from our web site, then copy it from your personal computer to the hard disk of the Pa1X, through an USB connection.

1. Connect the Pa1X to a personal computer by using a standard USB cable. For further details, see the User’s Manual.
2. Go to the Disk > USB page and press “Enable”.

After the DISK LED stops blinking (this depends on how many files there are inside the hard disk) the computer will be able to see the hard disk of the Pa1X.

3. Copy the folder “GrandTouchRX.SET” into the hard disk of the Pa1X.
4. When done, disconnect the Pa1X from the computer.

To disconnect USB communication on a PC, you usually select the dedicated command by clicking on the USB device icon with the left mouse button. On the Mac, select the USB device icon, then select the Eject command or drag it to the eject icon in the Dock.

Warning: Do not disconnect the cable before unmounting the USB device!

Loading the Grand Touch RX Collection

You can load the full collection in a single operation.

1. Go to the Disk > Load page.
2. Select the hard disk (HD), by using the Device pop-up menu. When the device is selected, its content will appear in the display.

3. If the folder you are looking for is inside another folder, select this latter and press the Open button to open it. Press the Close button to go back to the parent folder.
4. Select the “GrandTouchRX.SET” folder, and press Load to confirm the selection.

Warning: When loading a “.SET” folder containing PCM Samples, all existing PCM Samples in memory are deleted. Save them before loading the folder, by selecting the “PCM” option during a Save All operation (see the User’s Manual for details).

Warning: When loading the “GrandTouchRX.SET” folder, all Performances in the User 18 bank will be overwritten.

Loading single Sounds or Performances

Instead of loading the full “.SET” folder, you can load just the Sounds and relevant PCM Samples, or the Performances. Please see the User’s Manual for more information about loading single data or banks of data.

PCM Autoload

When you turn the instrument off, all User PCM Samples in memory are deleted. The name of the Sounds still appear in the display, but they do not sound. The next time you turn the instrument on, User PCM Samples must be loaded again.

There is no need to load them manually. You can simply let the PCM Autoload parameter checked in the Disk > Preferences page, and PCM Samples will automatically load the next time Pa1X is turned on.

Loading will take some time, so you may want to turn the PCM Autoload parameter off, when you do not need the Grand Touch RX Sounds.

Polyphony

Please note that these Sounds require several notes of polyphony, so we suggest you use them either alone, or with Styles with a sparse arrangement. With dense arrangements, please use the “lighter” version of these sounds (the ones without the “RX” abbreviation in the name, see table at the end of this manual).

Collection Korg Grand Touch RX pour le Pa1X

La Collection Korg Grand Touch RX est une série de Sons et de Performances spécifiquement destinée au Pa1X ; cette collection présente des échantillons de piano particulièrement caractéristiques et réels, tels que les sons mécaniques et la pédale de résonance. Pour charger cette Collection, votre Pa1X doit être doté de la **version 3.0 du Système d'exploitation**.

Cette Collection de Sons et de Performances (dénommée "GrandTouchRX.SET") est directement disponible dans le disque dur de tous les nouveaux Pa1X Pro ou Elite. Vous pouvez également la charger gratuitement dans notre page d'accueil (www.korgpa.com). Attention : vous pouvez charger cette Collection uniquement si votre Pa1X est doté d'un disque dur.

Note : Avant de charger cette nouvelle série de Sons et de Performances, sauvegardez toutes les données précédentes dont vous désirez conserver une copie car le chargement remplace (et donc supprime) toutes les données déjà présentes.

Copier la nouvelle Collection dans le disque dur interne du Pa1X

Si lors de l'achat de votre Pa1X le dossier "GrandTouchRX.SET" n'est pas disponible dans le disque dur interne, vous devez préalablement le télécharger en contactant notre site web et ensuite le copier en le transférant de votre ordinateur au disque dur de votre Pa1X, via une connexion USB.

1. Branchez votre Pa1X à un ordinateur à l'aide d'un câble USB standard. Voir les informations détaillées dans le mode d'emploi.

2. Affichez la page Disk > USB et appuyez sur "Enable".

Lorsque le témoin de DISK arrête de clignoter (cela dépend du nombre de fichiers présents dans le disque dur), l'ordinateur est en mesure de lire le disque dur du Pa1X.

3. Copiez le dossier "GrandTouchRX.SET" dans le disque dur de votre Pa1X.

4. Lorsque l'opération est terminée, débranchez le Pa1X de l'ordinateur.

Pour déconnecter une communication via USB sur un PC, vous devez généralement sélectionner une commande spécifique en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du dispositif USB. Sur Mac, sélectionnez l'icône du dispositif USB et ensuite sélectionnez la commande Eject ou glissez-lâchez l'icône dans le panier (Dock).

Attention : Ne jamais enlever le câble avant d'avoir déconnecté le dispositif USB !

Charger la Collection Grand Touch RX

Une seule opération suffit pour charger toute la Collection.

1. Affichez la page Disk > Load.
2. Sélectionnez le disque dur (HD) à l'aide du menu à sous-menus Device. Lorsque le dispositif a été sélectionné, son contenu est affiché à l'écran.

3. Si le dossier que vous cherchez est contenu dans un autre dossier, sélectionnez ce dernier et appuyez sur le bouton Open pour l'ouvrir. Appuyez sur le bouton Close pour rétablir le dossier supérieur.

4. Sélectionnez le dossier "GrandTouchRX.SET" et appuyez sur Load pour confirmer la sélection.

Attention : Lorsque vous chargez un dossier ".SET" contenant des échantillons PCM, tous les échantillons PCM déjà présents dans la mémoire seront supprimés. Si vous désirez donc conserver vos échantillons précédents, vous devez les sauvegarder avant de procéder au chargement : pour ce faire, sélectionnez l'option pendant l'opération Save All (voir les informations détaillées dans le mode d'emploi).

Attention : Lorsque vous chargez le dossier "GrandTouchRX.SET", toutes les Performances présentes dans la banque de l'Utilisateur 1 (User 1) seront supprimées.

Charger des Sons individuels et des Performances individuelles

Au lieu de charger tout le dossier ".SET", vous pouvez charger individuellement les Sons, les échantillons PCM ou les Performances qui vous intéressent. Voir dans le mode d'emploi les informations détaillées relatives aux données ou aux banques de données.

PCM Autoload

Lorsque vous mettez votre instrument hors tension, tous les échantillons PCM de l'utilisateur (User PCM Samples) présents dans la mémoire sont supprimés. Le nom des Sons continue d'être affiché à l'écran, mais le son ne joue pas. Lorsque vous mettez de nouveau votre instrument sous tension, vous devez à nouveau charger tous les échantillons PCM de l'utilisateur.

Naturellement, vous ne devez pas le faire manuellement. Il vous suffit de laisser coché le paramètre PCM Autoload dans la page Disk > Preferences et les échantillons PCM seront automatiquement chargés chaque fois que vous mettez votre Pa1X sous tension.

Le chargement est un peu long. Si vous n'avez pas besoin de la Collection Grand Touch RX Sounds lors de vos successives sessions de travail, décochez le paramètre PCM Autoload avant de mettre votre instrument hors tension.

Polyphonie

Attention : ces Sons nécessitent de plusieurs notes et on conseille de les utiliser soit seuls, soit avec des Styles dont l'arrangement n'est pas trop étoffé. En effet, avec des arrangements très riches, on conseille d'utiliser la version "légère, c'est à dire light" de ces sons (ceux dont le nom est abrégé, voir tableau à la fin de ce mode d'emploi).

Korg Grand Touch RX Collection für das Pa1X

Die Korg Grand Touch RX Collection ist eine Klang- und Performance-Sammlung für das Pa1X mit einem besonders authentischen Klavierklang, der sogar die mechanischen Spielgeräusche und eine exzellente Dämpfersimulation enthält. Diese Sounds können nur mit einem Pa1X der **Betriebssystemversion 3.0** geladen werden.

Dieser Datensatz („GrandTouchRX.SET“) befindet sich bereits ab Werk auf der Festplatte eines Pa1X Pro oder Elite. Er kann aber auch kostenlos von unserer Webpage (www.korgpa.com) heruntergeladen werden. Bedenken Sie, dass das Laden dieser Daten nur möglich ist, wenn Ihr Pa1X eine interne Festplatte enthält.

Achtung: Vor Laden des neuen Datensatzes sollten Sie alle wichtigen Daten speichern, weil sie bei diesem Vorgang überschrieben werden.

Kopieren des neuen Datensatzes zur internen Festplatte des Pa1X

Wenn die interne Festplatte Ihres Pa1X noch keinen Ordner namens „GrandTouchRX.SET“ enthält, müssen Sie sich den Datensatz zuerst von unserer Webpage herunterladen und anschließend via USB von Ihrem Computer zur Festplatte des Pa1X kopieren.

1. Verbinden Sie das Pa1X mit einem USB-Port Ihres Computers. Weitere Infos hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
2. Wechseln Sie zur Seite „Disk > USB“ und drücken Sie „Enable“.

Wenn die DISK-Diode aufhört zu blinken (die Blinkdauer richtet sich nach dem auf der Festplatte befindlichen Datenumfang), müsste der Computer das Pa1X „sehen“.

3. Kopieren Sie den „GrandTouchRX.SET“-Ordner zur Festplatte des Pa1X.
4. Lösen Sie die Verbindung zwischen dem Pa1X und dem Computer wieder.

Zum Abmelden eines USB-Geräts auf einem PC müssen Sie einen speziellen Befehl ausführen: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das USB-Gerätesymbol. Auf einem Mac: Wählen Sie das USB-Datenträgersymbol und anschließend den „Auswerfen“-Befehl bzw. ziehen Sie das Datenträgersymbol zum „Auswerfen“-Symbol im Dock.

Achtung: Lösen Sie die USB-Verbindung erst, nachdem Sie das Gerät ordnungsgemäß abgemeldet haben!

Laden der 'Grand Touch RX Collection'

Die gesamte Collection kann in einem Durchgang geladen werden.

1. Springen Sie zur Seite „Disk > Load“.
2. Wählen Sie über das Device-Listenfeld die Festplatte (HD). Bei Anwahl dieses Datenträgers erscheint sein Inhalt im Display.
3. Wenn sich der benötigte Ordner innerhalb eines anderen Ordners befindet, müssen Sie letzteren anfahren und den „Open“-Button drücken. Drücken Sie den „Close“-Button, um danach wieder zur übergeordneten Ebene zurückzukehren.
4. Wählen Sie den „GrandTouchRX.SET“-Ordner und drücken Sie „Load“, um die Daten zu laden.

Achtung: Beim Laden eines „SET“-Ordners mit PCM-Samples werden alle zuvor im Speicher befindlichen PCM-Samples gelöscht. Speichern Sie diese also mit dem „Save All“-Befehl (siehe die Bedienungsanleitung), bevor Sie fortfahren.

Achtung: Beim Laden des „GrandTouchRX.SET“-Ordners werden alle Performances der User 1-Bank überschrieben.

Laden einzelner Sounds oder Performances

Statt des ganzen „SET“-Ordners können Sie auch nur bestimmte Sounds, PCM-Samples oder Performances laden. Wie man gezielt Dateien oder Bänke lädt, wird in der Bedienungsanleitung erklärt.

PCM Autoload

Beim Ausschalten des Instruments werden alle User PCM-Samples wieder gelöscht. Später erscheinen dann zwar die Klangnamen im Display, allerdings hören Sie beim Spielen nichts. Das rührt daher, dass man die User PCM-Samples nach jedem Einschalten erneut laden muss.

Allerdings brauchen sie nicht von Hand geladen zu werden. Markieren Sie einfach den „PCM Autoload“-Parameter auf der Seite „Disk > Preferences“, damit das Pa1X die benötigten PCM-Samples beim Einschalten automatisch lädt.

Da der Ladevorgang eine Weile dauert, empfehlen wir, den „PCM Autoload“-Parameter zu deaktivieren, wenn Sie die Grand Touch RX-Sounds nach dem nächsten Einschalten nicht brauchen.

Polyphonie

Bedenken Sie, dass die neuen Klänge mehrere Polyphonestimmen je Note beanspruchen. Verwenden Sie sie daher nur, wenn Sie keine oder eine besonders dezente Style-Begleitung benötigen. Bei Verwendung reichhaltig arrangierter Styles sollten Sie sich für eine „leichtere“ Version dieser Klänge entscheiden (d.h. Klänge ohne „RX“ im Namen, siehe die Tabelle auf der Seite 5 in dieser Anleitung).

Korg Grand Touch RX Collection per la Pa1X

La Korg Grand Touch RX Collection è una raccolta di Sound e Performance per la Pa1X, che contiene un nuovo campione di pianoforte estremamente realistico, comprendente rumori meccanici di pedale e cordiera, e la risonanza delle corde innescata dall'attivazione del pedale. Questa raccolta può essere caricata in qualsiasi Pa1X dotato del **Sistema Operativo versione 3.0**.

La raccolta "GrandTouchRX.SET" può essere già contenuta nel disco rigido dei nuovi modelli di Pa1X Pro od Elite, oppure può essere liberamente prelevata dal nostro sito web (www.korgpa.com). Va ricordato che questa raccolta può essere caricata solo se nella Pa1X è installato un disco rigido.

Nota: Prima di caricare la nuova raccolta, effettuate una copia di sicurezza dei vecchi dati, poiché i dati esistenti in memoria verranno sovrascritti.

Copiare la nuova raccolta nel disco rigido interno della Pa1X

A meno che la cartella "GrandTouchRX.SET" non si trovi già nel disco rigido interno della Pa1X al momento dell'acquisto, occorre prelevarla dal nostro sito web, e poi copiarla dal personal computer al disco rigido della Pa1X, attraverso un collegamento USB.

1. Collegare la Pa1X ad un personal computer mediante un cavo USB standard. Per maggiori informazioni, vedi il Manuale di istruzioni.
2. Andate alla pagina Disk > USB e premete il tasto Enable.
Quando l'indicatore luminoso del tasto DISK avrà smesso di lampeggiare (il tempo necessario dipende dal numero di file presenti nel disco), il computer potrà vedere il disco rigido interno della Pa1X.
3. Copiate la cartella "GrandTouchRX.SET" nel disco rigido della Pa1X.
4. Al termine, disattivate il collegamento della Pa1X con il computer.

Per disattivare il collegamento USB con un PC, in genere si sceglie il comando dedicato facendo clic con il tasto sinistro del mouse sull'icona del dispositivo USB. Con un Mac, selezionate invece l'icona del dispositivo USB, e scegliete il comando Espelli, oppure trascinate l'icona del dispositivo sull'icona di espulsione situato nella parte destra del Dock.

Attenzione: Non scollegate il cavo prima di aver disattivato il collegamento con il dispositivo USB!

Caricare la Grand Touch RX Collection

Potete caricare l'intera raccolta in una sola volta.

1. Andate alla pagina Disk > Load.
2. Selezionate il disco rigido (HD), usando il menu a scomparsa Device. Una volta selezionato il dispositivo, il suo contenuto appare nel display.
3. Se la cartella che state cercando si trova all'interno di un'altra cartella, selezionate quest'ultima e premete il tasto Open per aprirla. Premete il tasto Close per tornare alla cartella di livello superiore.
4. Selezionate la cartella "GrandTouchRX.SET", e premete il tasto Load per confermare la selezione.

Attenzione: Quando si carica una cartella ".SET" contenente campioni PCM, tutti i campioni PCM esistenti in memoria vengono cancellati. Salvateli prima di caricare la nuova cartella, selezionando l'opzione "PCM" durante l'operazione di Save All (vedi il Manuale di istruzioni per maggiori informazioni).

Attenzione: Quando si carica la cartella "GrandTouchRX.SET", tutte le Performances del banco User 18 vengono sovrascritte.

Caricare singoli Sound o Performance

Invece di caricare l'intera cartella ".SET", è possibile caricare i soli Sound (e i rispettivi campioni PCM), oppure le sole Performance. Vedi il Manuale di istruzioni per informazioni sul caricamento di singoli elementi o di singoli banchi.

PCM Autoload

Quando si spegne lo strumento, tutti i campioni PCM User in memoria vengono cancellati. Il nome del Sound continuerebbe ad apparire nel display, ma il Sound stesso non suonerebbe, a meno di non ricaricare i campioni PCM User in memoria.

Non è però necessario caricarli manualmente. Se l'opzione PCM Autoload nella pagina Disk > Preferences è selezionata, i campioni PCM vengono caricati automaticamente all'accensione della Pa1X.

Il caricamento richiede del tempo, quindi può essere utile deselezionare l'opzione PCM Autoload quando non si ha bisogno dei suoni della raccolta Grand Touch RX.

Polifonia

È importante ricordare che questi suoni richiedono molte note di polifonia, quindi vi suggeriamo di usarli da soli, oppure con Style dall'arrangiamento molto leggero. Se l'arrangiamento è invece molto denso, è meglio usare le versioni "più leggere" dei suoni (cioè i suoni nel cui nome non appare la sigla "RX", vedi tabella alla pagina seguente).

Content of the 'GrandTouchRX.SET' folder
Contenu du dossier 'GrandTouchRX.SET'
Inhalt des 'GrandTouchRX.SET'-Ordners
Contenuto della raccolta 'GrandTouchRX.SET'

SOUND (User 1 Bank) / SONS (Banque 1 de l'utilisateur) / SOUND (User 1-Bank) / SOUND (banco User 1)							
Name / Nom / Nome	CC00	CC32	PC	Name / Nom / Nome	CC00	CC32	PC
Grand Touch RX	121	64	0	Grand Touch	121	64	1
Mellow Grand	121	64	2	Rock Piano RX	121	64	3
Rock Piano	121	64	4	Grand & Strings	121	64	5
Grand & Pad	121	64	6	Honky-Tonk	121	64	7

PERFORMANCES (User 18 Bank) / PERFORMANCES (Banque 18 de l'utilisateur) / PERFORMANCES (User 18-Bank) / PERFORMANCE (banco User 18)			
Name / Nom /Nome	#	Name / Nom /Nome	#
Grand Touch RX	1	Grand Touch	2
Grand & Strings	3	Octave Grand	4
Classic Grand	5	Grand Atmosphere	6
Electric Touch	7	GrandTouch & Pad	8

RAM Multisamples / Multiéchantillon de la RAM / RAM-Multisamples / Multisample in RAM	
GrandPiano_L	GrandPiano_R
Tailpiece_L	Tailpiece_R
FX Key Off_L	FX Key Off_R